

MA-505 精華型手提式無線擴音機



搭配發射器

使用一般電池



使用充電電池



ACT-32HC

ACT-32TC

一支手握式發射器與
一支電池

一支手握式發射器與
一支電池

一支備用式發射器與
一支電池

MP-80

擁有優越品質的 MA-505， 提升您高人一等的身份！

MA-505 是凝聚 MIPRO MA 系列設計的精華，突破傳統的傑作！以一體成型的專業喇叭音箱，內建高效率的雙音路喇叭系統及 D 類放大器，能爆發出最強勁的音量及 HI-FI 的音效。在音箱的背面固定裝配最先進的無線麥克風系統及 MP3 數位錄放音機模組，有線麥克風及其他音源輸入插座，並可選配額外的 CD 播放座、擴充多頻道接收模組及中繼發射器模組等最齊全的功能。在室內外各種場合擴音使用是最方便及音效最佳的攜帶式擴音利器。



背面操作面板及各部名稱



- 固定式提把
- CDM-2A CD 收音座模組
- CDM-2 CD/USB 收音座模組
- CDM-3A CD/USB 錄音座模組
- 1~2 組 MRM-70B 接收模組或 MT-91 無線中繼發射模組
預設 16 個頻道；用以擴展傳輸範圍
- 頻道顯示窗
- 4 段電量指示燈
- 干擾警告指示燈及靈敏度調整鈕
- 頻道搜尋及 ACT 功能鍵
自動搜尋可用頻道與頻率自動同步發射器
- DPM-3 數位錄音座
- 藍牙開關 / 配對鍵 / 指示燈
- 2 組自動連訊接收機
預設 16 個頻率
- 警報鍵
緊急警報音
- 平衡式 XLR 麥克風插孔
- VOP 廣播優先功能切換開關
無線麥克風使用當中音樂自動靜音
- 3.5 mm 音訊輸出插孔
可外接錄音裝置或連接至另一音訊裝置的輸入插孔
- 3.5mm 音訊輸入插孔
可外接 iPod、MP3/CD/DVD 播放座或筆記型電腦進行擴音
- 電源線收納盒
- 內建充電式鋰電池
- 腳架固定座
- 外接喇叭插座
搭配被動式喇叭

主要特點

1. 最大輸出功率 145W 的 D 類放大器驅動高效率的雙音路喇叭系統，播到最大音量也不失真。
2. 內建兩組具有 Auto Scan 及 ACT 功能的 UHF PLL 接收機，可再擴充加裝兩組接收模組。
3. 首創內建高效率的主動式天線，絕不折斷故障，而且接收距離遠、訊號穩定不斷訊。
4. 可加裝無線中繼發射器 MT-91，延長傳輸距離，擴展播音空間。
5. 內建獨家研發的 DPM-3 數位式多功能錄、收音座，具有分離式操作面板的專利設計，可固定在面板上手工動操作或取下作遠端遙控操作。
6. MP3 播放器可直接刪除現場錄製或下載的歌曲。具有語言學習功能 "A → B" 鍵，可以選擇從 A 點至 B 點之間記憶及重播。
7. 可加裝 CD/MP3 播放模組，播放背景音樂。
8. 可同時使用有線、無線麥克風、CD 及 MP3 等混合擴音及錄音，可切換 VOP 廣播優先功能，讓麥克風擴音時音樂自動淡出 (Fade-out) 靜音，並可切換選擇 ECHO 迴音功能。
9. 內建高效率的警報聲，當按下警報鈕後，立即淡入 (Fade-in) 強勁的警報聲。
10. 內建交換式 AC 電源供應器，提供擴音機及電池快速充電的電源，可插接各國電壓不必切換，內建大容量鋰電池，提供待機時全功能動作。內建收納盒，方便收納電源線。
11. 4 段電池容量 LED 燈，精確顯示主機電池電量及充電狀況。
12. 具有腳架固定座可以安裝在三腳架上使用。
13. 可選購純黑及純白兩種顏色的機箱。
14. 台灣廠商唯一取得授權合法使用 MP3。
15. 內建授權合法使用藍牙的功能，可用手機或平板電腦配對播放音樂。



分離式面板遙控器



背面

正面



主機

中繼傳輸分機



中繼傳輸分機

中繼傳輸分機



主機

MRM-70B MT-91

100公尺

MRM-70B MT-91

100公尺

MRM-70B MT-91

100公尺

MRM-70B MT-91

100公尺